



Technische Daten LED Deckenleuchte Connect 13W 1500lm - 840 | 120cm - 12x Verbindbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|--|
| EAN | 8719157922654 |
| Marke | Noxion |
| Herstellername | Noxion LED T5 Batline 13W 4000K 1200mm |
| Budgetlight All-in Garantie | 4 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 1x28 |
| Watt | 13 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 1500 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 115.3 |
| Leistungsfaktor | >0.50 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Länge | 120cm |
| Produkttyp | LED Deckenleuchte |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | Steckverbindung 230 V |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | -15°C bis +45°C |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Product Serie | Batline |

Masse

| | |
|-------------|------|
| Länge (mm) | 1200 |
| Breite (mm) | 35.6 |
| Höhe (mm) | 28 |

Sensorinformationen

Warum BudgetLight?

Sensortyp

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



effiziente LEDs