



## Caractéristiques Steinel Wall Light Outdoor L 585 Black | E27 Max 60W - Motion and Light Sensor

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 219532                             |
| EAN                          | 4007841005535                      |
| Marque                       | Steinel                            |
| Nom du fabricant             | Steinel Sensor Fixture L 585 Black |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |

### Informations techniques

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Technologie          | Fixture Retrofit             |
| Tension (V)          | 220-240                      |
| Dimmable             | Non                          |
| Convient pour        | E27                          |
| Nombre de lampes     | 1                            |
| Inclinable           | Non                          |
| Montage              | Fixation murale              |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours   |
| Référence Article    | Retrofit Decorative Lighting |

### Informations de l'appareil

Connexion du Luminaire      Wire connector

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Convient pour l'Extérieur | Oui          |
| Indice de Protection      | IP44         |
| Protection Impacts        | IK07         |
| Couleur du Luminaire      | Noir         |
| Logement                  | UV-Resistant |
| Couleur du boîtier        | Noir         |
| Product Serie             | Domestic     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 307 |
| Largeur (mm)  | 215 |
| Hauteur (mm)  | 228 |

## Informations du capteur

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 180                                          |
| Portée du Capteur (m)                     | 12                                           |
| Capteur réglable par heure                | 8 sec - 35 min                               |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

