



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Sensor GEN 3 Noir 10W 1100lm 100D - 830 | IP65 - DéTECTEUR de mouvement et de lumière - Symétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf. | 239229 |
| EAN | 4058075460836 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | FL PFM 10W/3000K SYM 100 S BK FS1 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 10 |
| Substitut (Watt) | 20 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1100 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Projecteur LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Cable, 3-pole |
| Couverture Optique | Verre |
| Distribution Lumineuse | Symétrique |
| Indice de Protection | IP65 |
| Protection Impacts | IK07 |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50 |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boitier | Noir |
| Product Serie | Performance |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 159 |
| Largeur (mm) | 131 |
| Hauteur (mm) | 53 |

Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

| | |
|---|--|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 40 |
| Portée du Capteur (m) | Retours faciles jusqu'à 14 jours 2m - 12m Eclairage LED durable |
| Capteur réglable par heure | 10 sec - 12 min |

