



## Caractéristiques Philips Réglette LED CoreLine BN126C 47W 5200lm - 840 | 150cm - Éclairage De Secours 3 Heures - 1x Câblage Traversant

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 238180                               |
| EAN                          | 8718699968205                        |
| Marque                       | Philips                              |
| Nom du fabricant             | BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 47               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5200             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110.6            |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.90        |
| Lampe Incluse        | Oui          |
| Longeur              | 150cm        |
| Référence Article    | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage                       | Surface                |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)     |
| Indice de Protection          | IP20                   |
| Protection Impacts            | IK04                   |
| Température de Fonctionnement | 0 to +40               |
| Logement                      | Acier                  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                  |
| Couleur du boîtier            | Blanc                  |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures               |
| Product Serie                 | BN126C                 |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1450 |
| Largeur (mm)  | 65   |
| Hauteur (mm)  | 65   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix</b> bas garantis  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b><br> Pas de détecteur |
|                 |  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b>  Eclairage LED <b>durable</b>                                                                                              |